HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CAMERA Reoqoo

Bước 1: Tải và cài đặt App Reoqoo:

> <u>Cách 1</u>: Trên Android/iOS → vào cửa hàng → gõ: Reoqoo tải về và cài đặt theo chỉ dẫn.

Download on the	Q Reogoo) Hủy
Certifican	Reogoo Lõi Sóng	Q
Google Play	Reoqoo lot Technology Co., Ltd. Pevice Overview TeOQOO Protect Overview The set of the basis We control over the set	ecurity

➤ <u>Cách 2</u>: Vào Link: <u>https://reoqoo.com/?support/#download_center</u> → quét mã QR tải App Reoqoo và cài đặt theo chỉ dẫn.

		Q Reoqoo	🛛 🔿 Hùy
		Reogoo	P
Reoqoo	Reoqoo	Lõi Sõng	
Android App	iOS App	Reoqoo loT Technology Co., Ltd.	
Scan and Download	Scan and Download	FEOQOO Provide Device Overview	Home Security Tou can know nerything in the first
<u>Bước 2</u> : Đăng ký và nhậ	ập tài khoản:		

> <u>Đăng ký tài khoản</u>:

Mở App Reoqoo → chọn đăng ký tài khoản (tích vào ô tôi đồng ý) (1) → chọn khu vực Vietnam và xác nhận (2) → sau đó nhập số điện thoại hoặc email (3) → và chọn đồng ý điều khoản (4) → chọn lấy mã xác nhận (xem tin nhắn mã gửi về điện thoại hoặc email) (5) → nhập mã xác nhận (6) → đặt mật khẩu cho tài khoản (chữ Hoa, thường, ký tự đặc biệt và số)

Hello , Reoqoo !	Xác nhận nơi đăng ký Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mặt dữ liệu của thông tin thiết Đị của bạn sẽ chỉ được lưu trữ trê chủ nơi đãng ký tài khoản	Đàng Kỳ Vui lòng nhập số điện thoại hoặc hòm thư +64 908391339 3	11:12 < Vui lòng n Mã xắc minh đã c	hập mã xác r lược gừi đến +84 9083	ull 중 € nhận 91339	
Mật khẩu 😽 Đăng nhập Quên mật khẩu? Dăng ký 1	Vietnam Xác nhận 2	Lấy mã xác nhận 5	Gửi lại(57)			
Tôi dã đọc và đóng ý vôi (Thỏa thuận người dùng) và (Chính sách Đảo mật)		Tôi đã đọc và đồng ý với 《Thòa thuận người dùng》 và 《Chính sách Bảo mặt》 4 Không đồng ý Đồng ý	1 4 оні 7 Рода	2 ABC 5 JKL 8	3 DEF 6 MNO 9	

<u>Đăng nhập:</u>

Nhập số điện thoại và mật khẩu (1) \rightarrow chọn đồng ý (2) \rightarrow chọn các chức năng (3) \rightarrow chọn chức năng của tôi (4) \rightarrow chọn nâng cấp firmware hoặc ngôn ngữ...., để thay đổi (5) \rightarrow sửa tên tài khoản hay đăng xuất (6).



Bước 3: Thêm thiết bị và cài đặt camera

- Thêm thiết bị
 - Màn hình chính của App chọn thêm thiết bị (1) → quét mã QR (mã QR code nằm bên dưới đáy của camera) hoặc truy cập vào ảnh đã lưu QR code (2) → chọn tiếp tục (3) → xác nhận (4) → tiếp theo xác thực kết nối Bluetooth (5) → vào cài đặt điện thoại bật Bluetooth (6).



_

Khi kết nối Bluetooth xong quay lại App Reoqoo, sẽ tự động yêu cầu nhập mật khẩu Wi-Fi (1)
→ camera sẽ tự động kết nối với Wi-Fi nội bộ (sẽ có giọng nói báo kết nối thành công) (2)
→ khi thành công có thể chọn tên camera (kho, sân, cửa tiệm...) rồi chọn bắt đầu sử dụng (3)
→ màn hình chính sẽ có biểu tượng camera (4) → nhấn vào biểu tượng camera để cài đặt theo ý muốn.



- ➤ <u>Cài đặt</u>:
 - Chọn góc trên bên phải màn hình (dấu 4 chấm) để vào cài đặt (1).
 - Chọn bật loa, cắt hình ảnh, độ phân giải, mở màn hình full (2).
 - Chọn xoay camera có 4 dấu chấm (lên, xuống, trái, phải) và bật thoại hoặc quay video...), chuyển sang có các tính năng (tắt camera, vị trí sát tường, chia màn hình, hộp AI..) (3).



- + Trong phần cài đặt (1) bao gồm:
- . (1) Đổi tên camera
- . (2) Kích hoạt Cloud khi cần mua dịch vụ Cloud.

. (3) Hộp AI: tùy chọn Bật 1 tính năng cần quan sát (trẻ khóc, vật nuôi, giám sát nhà, cửa tiệm, kho) mỗi 1 tính năng gồm có phát hiện riêng.

. (4) Cài đặt thời gian sự kiện, khu vực giám sát, tin nhắn phản hồi khi camera phát hiện, kích hoạt tự động theo dõi.

. (5) Bật nút ON, cài đặt thời gian và kích hoạt sự kiện, chọn âm thanh khi báo hoặc thêm tùy chỉnh giọng nói.

- . (6) Tùy chỉnh chế độ nhìn bên đêm, lật hình ảnh, biến dạng vật thể.
- . (7) Xem video trong thẻ nhớ.
- . (8) Tùy chỉnh âm lượng cho camera.
- . (9) Bật/tắt đền Led trên camera.
- . (10) Bật ON tạo mật khẩu khi kết nối với thiết bị bên ngoài như: Đầu ghi, NAS.
- . (11) Bật ON luôn cho phép phát lại trên mạng di động như (3G,4G...)
- . (12) Xem thông tin thiết bị (tên camera, số serial, phiên bản...).
- . (13) Xem thông tin mạng LAN, địa chỉ IP...
- . (14) Bật ON để camera tự khởi động lại hoặc chọn khởi động lập tức.
- . (15) Xóa camera sẽ mất toàn bộ dự liệu trong điện thoại.

← Cài đặt			
Cài đặt cơ bản	A		
Tên thiết bị 1	Reoqoo Smart Camera X10 >		
Dịch vụ đám mây 2	Chưa kích hoạt >		
Hộp Al 3	>		
Tùy chọn thiết bị			
nay chộn thiết bị		Khác	
Giám sát nhà 4	Đã mờ >	Phát bằng dữ liệu di động 11	
Nhắc nhờ bằng giọng nói	5 Đã mở >	Thông tin thiết bị 12	>
Hình ành camera	6 >	Thông tin mạng thiết bị 13	>
Video thẻ 7	>		
		Bảo trì thiết bị	
Âm lượng thiết bị 8	80 >		
Đàn chỉ dẫn 9		Khối động lại camera 14	2
		Xóa camera	
Máy ghi hình kỹ thuật số	10 Đã đóng >	Camera sẽ bị xóa khỏi điện thoại, cần được] thêm lại để sừ dụng lại	L5 >

- + Trong hộp AI bao gồm có 5 mục:
- . Đứa bé: khi bật ON tính này camera sẽ phát hiện người và em bé khóc.
- . Vật nuôi: khi bật ON tính năng này camera sẽ phát hiện người và con vật (di chuyển).

. **Giàm sát nhà**: khi bật ON tính năng này camera sẽ phát hiện *người, vật nuôi, em bé khóc và cử chỉ* (lòng bàn tay hoặc OK)

- . Cửa tiệm: khi bệt ON tính năng này camera sẽ phát hiện người và xe cộ.
- . Kho: khi bệt ON tính năng này camera sẽ phát hiện người, xe cộ và đám cháy.



Những tính năng đặc biệt <u>Nhận dạng cử chỉ (lòng bàn tay hoặc OK</u>):

Trước khi cần dùng tính năng này vào hộp AI → giám sát nhà (Bật ON) → trong phần cài đặt chính sẽ xuất hiện "Điều khiển bằng cử chỉ" (1) → kích hoạt ON (2) → chọn cử chỉ "OK hoặc lòng bàn tay" (3) → khi có cử chỉ camera sẽ tự động theo tính năng tùy chọn (4).



- + Không thao tác: khi có cử chỉ sẽ không tự động.
- + Đóng giám sát nhà cửa: khi có cử chỉ, chức năng "giám sát nhà cửa" sẽ tắt.
- + Bật giám sát nhà cửa: khi có cử chỉ, chức năng "giám sát nhà cửa" sẽ bật.
- + Gọi điện toại: khi có cử chỉ, sẽ tự động gọi đến số điện thoại đăng ký tài khoản App Reoqoo.
- + Bật theo dõi: khi có cử chỉ, chức năng "tự động theo dõi" sẽ bật.
- + Tắt theo dõi: khi có cử chỉ, chức năng "tự động theo dõi" sẽ tắt.
- + Bật cảnh báo giọng nói: khi có cử chỉ, chức năng "nhắc nhở bằng giọng nói" sẽ bật.
- + Tắt cảnh báo giọng nói: khi có cử chỉ, chức năng "nhắc nhở bằng giọng nói" sẽ tắt.

← Cài đặt		🔶 Điều khiển bằng cử chỉ	2	22:15	ıı 🗟 67
Dịch vụ đám mây C	hưa kích hoạt >	Điều khiển bằng cừ chỉ			
Hộp AI	>	Cài đặt bằng cử chỉ 3			
Tủy chọn thiết bị		Cừ chỉ OK	Không thao tác >		
Giám sát nhà	Đã mờ >	Cử chỉ lòng bàn tay	Không thao tác $>$		
Nhắc nhở bằng giọng nói	Đã đóng >				
Hình ảnh camera	>	4			
Video thè	>	Cử chỉ OK			
Âm lượng thiết bị	80 >	Không thao tác	0	Reagon	Smart Camera X10
Đèn chỉ dẫn <mark>1</mark>		Đóng giám sát nhà cửa	0	Đang y	êu cầu gọi cho bạn
Điều khiển bằng cử chỉ	Đã đóng >	Bật giám sát nhà cừa	0		
Máy ghi hình kỹ thuật số	Đã đóng >	Gọi điện thoại	0		
		Bật theo dõi	0		
		Tắt theo dõi	0		
		Bật cảnh báo giọng nói	0		
		Tắt cầnh báo giọng nói	0		
		Hủy bò		Gác máy	Nghe máy

Chia sẽ camera:

+ Vào dấu "+" (1) → chọn chia sẽ thiết bị (2) → chọn camera cần chia sẽ (3) → nhập tài khoản cần chia sẽ (4) → chọn "chia sẽ trực tuyến" hoặc "chia sẽ" (5).

. Nếu chọn chia sẽ trực tuyến: khi chọn vào sẽ hiện ra QR code, và người được chia sẽ quét và xem trực tiếp.

. Nếu chọn chia sẽ: khi chọn vào sẽ hiện ra bảng xác nhận tài khoản muốn chia sẽ.

09:50	? 💷	< Chia sẻ thiết bị	< Chia sẻ thiết bị	< Chia sẻ thiết bị
Nhà của David	1 ⊕ Thậm thiất hị	Chọn thiết bị để chia sẻ 3	Nhập tài khoản Reoqoo bạn muốn chia sẻ thiết bị	Nhập tài khoản Reogoo bạn muốn chia sẻ thiết bị
Thiất bị	Chia sẻ thiết bị 2	Reoqoo Smart Camera X10	Vui lòng nhập tài khoản Reoqoo của bạn 4	duyhieu.esys@gmail.com
Therbi	Quét		Chia sẻ gắn đây	Chia sẻ gắn đây
Reoqoo Smart Camera • Trực tuyến 🖄	Reoqoo Smart Camera • Trực tuyến 🖄	Reoqoo Smart Camera X31	O duy****com	duy****com
<u>و</u>	0			
10:11 6 < Chia sê trụ	re tuyén		5	7
Có hiệu lực đến 2024-0 Sử dụng APP Reoqoo để quế thiết l	13-19 10:21:33 💍 it mã QR ờ trên để chia sẻ bị	Tiếp tục	Chia sẻ trực tuyến Chia sẻ	duy****com(duy****com) không? Hủy bỏ Xác nhận

➢ <u>Reset camera:</u>

+ Model X10B: Phía sau lưng camera có "nút" như hình, nhấn và giữ 5s khi nghe loa báo " đặt lại thành công" \rightarrow đã reset thành công.



+ Model X30B: Trên dây camera có "nút" như hình, nhấn giữ 5s khi nghe loa báo " đặt lại thành công" \rightarrow đã reset thành công.



- > Note:
 - Model X31B : không tính năng "Điều khiển bằng cử chỉ" và "Hộp AI), tức là không có nhận dạng cử chỉ bằng (lòng bàn tay hoặc OK)

Bước 4: Đăng ký dịch vụ đám mây (Cloud)

Màn hình chính → chọn mục của tôi (1) → chọn dịch vụ đám mây (2) → chọn thiết bị cần mua dịch vụ Cloud (chỉ chọn 1 nếu mua thêm thiết bị thì làm lại các bước) (3) → chọn xác nhận (4) → chọn thanh toán theo tháng hoặc năm (5) → chọn thanh toán (6) → chọn hình thức thanh toán (7) → chọn thanh toán ngay (8).

David Pham	>	Lựa chọn thiết bị 3		Reoqoo Smart Can ID thiết bị:12885347655	Chưa kích h nera OVIP	oạt	Reoqoo Smart Cam	Chưa kích era OVIP	h hoạt
Z Dịch vụ đám mẫy Album ảnh	Zhia sẻ quản lý	Reoqoo Smart Camera X10 ID thiết bị: 12885347655 Reoqoo Smart Camera X31	۲	Ghi hình khi màn hình mây	Bộ nhớ không gi Mã hóa dữ liệu	Phát lạ độ nh	Ghi hình khi màn hình mẫy	Bộ nhớ Mà hóa dữ không qi liệu	r Phát lạ đô nh
Nâng cấp firmware	>	ID thiết bị: 12885347663	0	Thẻ hàng tháng	\$2.9 ≈d72	9	Phương thi	rc thanh toán <mark>7</mark>	×
Ngôn ngữ	>	Hủy bở Xác nhậ	'n		64	H9	PayPal		0
🗐 Trợ giúp và Phản hồi	>	4		Thé năm lưu trữ7Ngày	\$19.5 ≈₫485.5 \$24	9 73 9	v ≞o≉ VietQR		0
(i) Về Reoqoo	>			5	Không cá phiệu g	am	🗾 Thẻ ngân hàng		0
				Phiếu giảm giá	giá nào cho gói đ		🌍 9рау		0
			nănh toàn từc là dong ý khôa truận mùa địch vụ dam mây) Dịch vụ đảm mây không hỗ trợ rút tiên và hoàn tiên			alopay zalopay		0	
				_ 🗙			were vtc_pay		0
	1			. 0.			9		
D D Giám sát nhà	Của tối			\$2.99 ≈d72.630 Đà giảm giá\$1.91	Tới thanh to	án	thanh t	oan ngay	D

- > Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác vui lòng liên hệ với chúng tôi:
- 1. Khu Vực Hồ Chí Minh
 - Địa chỉ: Số 19/14 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, HCM
 - Hotline: 0912 334 833
 - Thời gian làm việc: 8h 16h00 (Thứ 2 Thứ 7).

2. Khu Vực Hà Nội

- Địa chỉ: Số 26 Ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.
- Hotline: 0888 334 833
- Thời gian làm việc: 8h 16h00 (Thứ 2 Thứ 7).